



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Tastsender RT28**Baseline**

Der Tastsender RT28 zeigt sich in einem funktionalen Design mit großem Bedienknopf für die 1-Tast-Bedienung.

Durch Tastendruck können über einen Funkempfänger z.B. Personenruf oder andere elektrische Geräte geschaltet werden geschaltet werden.

Der Sender verfügt über eine Batteriekontrollfunktion, welche die Kapazität der Batterie während des Sendevorgangs überprüft. Bei zu geringer Kapazität blinkt die LED und empfiehlt somit einen Batteriewechsel.

Dieser Tastsender ist wasserdicht und somit auch für einen Einsatz im Außenbereich geeignet.



RT28-XX01M-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten
Kanäle	1 (1 Taste)
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	38 x 13 mm
Gewicht	16 g (inklusive Batterie)

Zubehör

RT26-ACC-01



RT28-ACC-01



RT28-ACC-02

Lieferumfang

- Tastsender inklusive Batterie
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Batteriewechselset
- Klingelgehäuse
- Senderhalter
- Batterie

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
auf Anfrage	Tastsender	315 MHz
RT28-4101M-01	Tastsender	433,92 MHz
RT28-5001M-01	Tastsender	868,30 MHz
auf Anfrage	Tastsender	916,50 MHz
RT26-ACC-01	Batteriewechselset	
RT28-ACC-01	Klingelgehäuse	
RT28-ACC-02	Senderhalter	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	