



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

## Multikanalsender RT31

## Baseline

Der Multikanalsender RT31 mit Display-Anzeige findet seine Anwendung überall dort, wo viele Empfänger mit einem Hand-sender bedient werden sollen.

Durch das robuste Gehäuse und die großen, leicht zu bedienenden Tasten ist der Sender besonders für den Einsatz im industriellen Bereich geeignet.

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:

**Impuls (999-Kanal):** Bis zu 999 Geräte können ausgewählt werden. Durch Drücken einer der ENTER-Tasten wird der Sendevorgang ausgelöst.

**Richtung (999-Kanal):** Bis zu 999 Geräte können ausgewählt werden und durch die Richtungstasten gezielt in eine Richtung (AUF/STOPP/ZU) gesteuert werden.



RT31-XX39M-01

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten anwenderseitige Gleichcodierung möglich
Kanäle	999
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Display-Anzeige
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	60 x 150 x 22 mm
Gewicht	100 g (inklusive Batterien)

### Zubehör





RT22-ACC-01



ACC-CAB-11

### Ausführungen



### Lieferumfang

Multikanalsender  
inklusive Batterie  
Programmierkabel  
Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

Wandhalter  
Programmierkabel  
Batterie

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
999 Kanäle (Impuls)	999 Kanäle (Richtung)	
auf Anfrage	auf Anfrage	
RT31-4139M-01	RT31-4139M-02	Multikanalsender 315,00 MHz
RT31-5039M-01	RT31-5039M-02	Multikanalsender 433,92 MHz
auf Anfrage	auf Anfrage	Multikanalsender 868,30 MHz
RT22-ACC-01	Wandhalter	Multikanalsender 916,50 MHz
ACC-CAB-11	Programmierkabel	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	