

## RT39 Display-Sender mit Timer

Der Handsender RT39 dient der zeitabhängigen Steuerung von Easywave-Funkempfängern und zum automatischen Betreiben von Rollläden bzw. Markisen.

Der Handsender verfügt über 30 Funkkanäle, über die ein Easywave-Code ausgesendet werden kann. Damit können bis zu 30 Easywave-Funkempfänger einzeln oder gleichzeitig gesteuert werden. Für die gleichzeitige Steuerung können die Funkkanäle in bis zu 9 Gruppen zusammengefasst werden.

Es besteht die Möglichkeit, bis zu 99 Schaltzeiten zu programmieren. Die Programmierung bleibt auch bei Unterbrechung der Spannungsversorgung erhalten.



RT39E5023-01-01K

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	30
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2430
Betätigungskontrolle	Display
Bedienung	siehe Bedienungsanleitung
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Abmessungen	52 x 120 x 13 mm
Gewicht	74 g (inklusive Batterie CR2430)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

### Lieferumfang

- Display-Sender inkl. Batterie
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RT39E5023-01-01K	Display-Sender mit Timer 30-Kanal, weiß	30x AUF/STOPP/ZU oder 30x EIN/AUS