

RTC06 Funkcodeschloss

Das Funkcodeschloss RTC06 ermöglicht einen funkgesteuerten Zutritt mittels Eingabe einer 4-stelligen Nutzer-PIN. Insgesamt können drei PINs festgelegt werden. Jede PIN kann einen separaten Empfänger ansteuern.

Zusätzlich kann für eine Nutzer-PIN eine beliebige temporäre PIN erzeugt werden, um einen temporären Zutritt für bestimmte Besucher oder Servicemitarbeiter zu ermöglichen. Die temporäre PIN kann dreimal verwendet werden.

Mit der Lichttaste kann ein **Easywave-Funkempfänger** ohne Eingabe einer Nutzer-PIN geschaltet werden.

Der RTC06 verfügt über eine Batteriekontrollfunktion, welche die Kapazität der Batterien überwacht.



RTC06S5004A01-25K

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit secwave-Telegramm, AES 128-Bit-Verschlüsselung Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten! Lichttaste: Easywave-Code A, 1-Tast-Bedienung
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	4
Reichweite	typisch 150m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	2x Batterien 1,5V AAA
Betätigungskontrolle	LED
Bedienung	Sender sendet, nach PIN-Eingabe, sobald ENTER-Taste gedrückt wird
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	80 x 100 x 31 mm
Gewicht	130g (inklusive Batterien)
Farbe	weißaluminium ähnlich RAL 9006

Lieferumfang

- Funkcodeschloss
- Batterien
- Wandhalter
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTC06S5004A01-25K	Funkcodeschloss secwave 868 MHz, weißaluminium ohne Schiebedeckel	4x IMPULS und 1x Easywave A