

RT30 Handsender

IMPULS | AUF/STOPP/ZU



Der Handsender RT30 ist ein universell einsetzbarer Handsender. Er kann mit jedem beliebigen Easywave-Empfänger und in jeder verfügbaren Betriebsart genutzt werden.

Er findet zum Beispiel in der Ansteuerung von Rollläden oder allgemein beim Schalten von elektrischen Verbrauchern seine Anwendung.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.




RT30E5001-01-22K

RT30E5004-01-02K


Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Codierung | Easywave |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 1 oder 4 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032 |
| Betätigungskontrolle | LED |
| Bedienung | Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen (B/L/H) | 38/60/14 mm (ohne Wandhalter) |
| Gewicht | 25 g (inklusive Batterie) |
| Farbe | weiß glänzend ähnlich RAL 9003 schwarz glänzend ähnlich RAL 9005 |

Ausführungen



RT30E5001-01-xxK
1x AUF/STOPP/ZU



RT30E5004-01-xxK
4x IMPULS

Lieferumfang

- Handsender inkl. Batterie
- Wandhalter
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

| | |
|-----------------|------------------------------|
| RT32-ACC-01-02P | Wandhalter, weiß glänzend |
| RT32-ACC-01-22P | Wandhalter, schwarz glänzend |



RT32-ACC-01-02P



RT32-ACC-01-22P

Ausführungen

| Produktnummer | Beschreibung |
|------------------|---|
| RT30E5001-01-02K | Handsender, Easywave, 1x AUF/STOPP/ZU, weiß glänzend |
| RT30E5001-01-22K | Handsender, Easywave, 1x AUF/STOPP/ZU, schwarz glänzend |
| RT30E5004-01-02K | Handsender, Easywave, 4x IMPULS, weiß glänzend |
| RT30E5004-01-22K | Handsender, Easywave, 4x IMPULS, schwarz glänzend |