



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

**Funk-Zutrittssteuerung RCA02****Baseline**

Die Funk-Zutrittssteuerung RCA02 erlaubt das Speichern und Verwalten von bis zu 700 individuellen ELDAT-Sendecodes.

Wird ein eingelernter Sendecode empfangen, so schaltet der Relaisausgang für eine einstellbare Zeitdauer von 1s bis 99s.

Dieser Impuls kann z. B. für die Ansteuerung einer Torsteuerung für Tiefgaragen o. ä. genutzt werden.

Die Spannungsversorgung der Zutrittssteuerung erfolgt mit 24 V AC/DC.



RCA02-XX01M-01

**Technische Daten**

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird.
Kanäle	1
Spannungsversorgung	24 V AC/DC $\pm 10\%$
Ausgänge	1 potenzialfreier Relaiskontakt (Schließer)
Max. Kontaktbelastung	DC: max. 60 V / 1 A / 30 W
Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	180 x 94 x 59 mm

**Lieferumfang**

Zutrittssteuerung  
 Antenne (intern)  
 Befestigungsmaterial  
 Bedienungsanleitung

**Ausführungen**

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
auf Anfrage	Funk-Zutrittssteuerung	315,00 MHz
RCA02-4101M-01	Funk-Zutrittssteuerung	433,92 MHz
RCA02-5001M-01	Funk-Zutrittssteuerung	868,30 MHz
auf Anfrage	Funk-Zutrittssteuerung	916,50 MHz

Anschlussplan

