



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Microhandsender RT21

Baseline

Den Microhandsender RT21 gibt es in den Ausführungen als 1- bzw. 2-Kanal-Sender. Die Sender werden individuell codiert ausgeliefert.

Bei mehr als 70 Millionen Codiermöglichkeiten ist sicher gestellt, dass die Codierung wirklich einmalig ist.

Durch eine Lernfunktion lässt sich per Tastendruck dieser individuelle Code ganz einfach von einem Sender auf beliebig viele Sender übertragen, so wie man von einem Original-Schlüssel ein Duplikat herstellen kann.



RT21-XX0XM-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten, anwenderseitige Gleichcodierung möglich
Kanäle	1 oder 2 (1 oder 2 Tasten)
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	55 x 36 x 16 mm
Gewicht	17 g (inklusive Batterie)

Zubehör



ACC-CON-01

Lieferumfang

- Microhandsender inklusive Batterie
- Programmierstecker
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Programmierstecker
- Batterie

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
auf Anfrage	Microhandsender 1-Kanal	315 MHz
auf Anfrage	Microhandsender 2-Kanal	315 MHz
RT21-4101M-01	Microhandsender 1-Kanal	433,92 MHz
RT21-4102M-01	Microhandsender 2-Kanal	433,92 MHz
RT21-5001M-01	Microhandsender 1-Kanal	868,30 MHz
RT21-5002M-01	Microhandsender 2-Kanal	868,30 MHz
auf Anfrage	Microhandsender	916,50 MHz
ACC-CON-01	Programmierstecker	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	