



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Armbandsender RT26**Baseline**

Mit dem Armbandsender RT26 können über einen Funk-Empfänger z. B. ein Personenruf oder andere elektrische Geräte bequem geschaltet werden.

Der Sender RT26 verfügt über eine Batteriekontrollfunktion, welche die Kapazität der Batterie während des Sendevorgangs überprüft. Bei zu geringer Kapazität blinkt die LED und empfiehlt somit einen Batteriewechsel.

Das Gerät ist im Spritzwasserbereich einsetzbar.



RT26-XX01M-02

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten
Kanäle	1 (1 Taste)
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	38 x 46 x 14 mm
Gewicht	16 g (inklusive Batterie)

Zubehör

RT26-ACC-01



RT26-ACC-02

Lieferumfang

- Armbandsender inklusive Batterie
- Armband (Verschluss nickelfrei)
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Batteriewechselset
- Armband
- Batterie

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
auf Anfrage	Armbandsender	315 MHz
RT26-4101M-02	Armbandsender	433,92 MHz
RT26-5001M-02	Armbandsender	868,30 MHz
auf Anfrage	Armbandsender	916,50 MHz
RT26-ACC-01	Batteriewechselset	
RT26-ACC-02	Armband (Verschluss nickelfrei)	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	