



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Sendemodul RTM05

Baseline

Für das Sendemodul RTM05 stehen zur Ansteuerung vier LOW-aktive Eingänge zur Verfügung. Dadurch ist es möglich, fünfzehn unterschiedliche Telegramme abhängig von der Eingangsbeschaltung zu senden.

Das Telegramm wird solange gesendet, wie die Eingänge aktiv sind. Nach ca. 36 Sekunden erfolgt eine automatische Sendeabschaltung.




RTM05-XX04M-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten
Kanäle	15 (Telegramme)
Reichweite	30 m
Spannungsversorgung	2 bis 4 V DC
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	28 x 24 x 12 mm

Anschlussplan



Lieferumfang

- Sendemodul
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RTM05-4104M-01	Sendemodul	433,92 MHz
RTM05-5004M-01	Sendemodul	868,30 MHz