



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

## Handsender RT24

Der Handsender RT24 wurde speziell für die Ansteuerung von Rollläden, Jalousien und Markisen designed.

In Verbindung mit dem entsprechenden Easywave-Empfänger können, je nach Ausführung, die Betriebsarten AUF/ZU oder AUF/STOPP/ZU genutzt werden.

Bei der 4-Kanal Version des RT24 besteht darüber hinaus die Möglichkeit, mit nur einem Tastendruck ein Signal an alle vier Kanäle gleichzeitig zu senden (Gruppenfunktion).



RT24-5004E-01

### Technische Daten





Codierung	Werkscodierung mit Easywave Telegramm
Kanäle	1 oder 4
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	1 bzw. 4 Leuchtdioden
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger; siehe Ausführungen
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	38 x 110 x 14 mm (ohne Wandhalter)
Gewicht	37 g (inklusive Batterie)

### Lieferumfang

Handsender  
inklusive Batterie  
Wandhalter  
Befestigungsmaterial  
Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

Batterie ACC-BAT-05



### Ausführungen

Produktnummer	RT24-5001E-01	RT24-5004E-01	RT24-5001E-03	RT24-5004E-03
Frequenz	868,30 MHz	868,30 MHz	868,30 MHz	868,30 MHz
Beschreibung	Handsender	Handsender	Handsender	Handsender
Funktion	AUF/STOPP/ZU	4x AUF/STOPP/ZU	EIN/AUS	4x EIN/AUS