



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

## Handsender RT29

Der RT29-Handsender ist ein vielfältig einsetzbarer Handsender mit bis zu zehn Kanälen.

Abhängig von der gewählten Ausführung, kommt er bei den verschiedensten Anwendungen zum Einsatz:

### 10-Kanal-Version:

Schalten von bis zu zehn elektrischen Verbrauchern mit der 1-Tast-Bedienung

### 5-Kanal-Version:

Schalten von bis zu fünf elektrischen Verbrauchern mit der 2-Tast-Bedienung

### 4-Kanal-Version:

Ansteuerung von zwei Rollläden in der Betriebsart AUF/STOPP/ZU und Schalten von zwei elektrischen Verbrauchern mit der 2-Tast-Bedienung.



RT29-5004E-01

### Technische Daten




Codierung	Werkscodierung mit Easywave Telegramm
Kanäle	4, 5 oder 10
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger; siehe Ausführungen
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	38 x 110 x 14 mm (ohne Wandhalter)
Gewicht	37 g (inklusive Batterie)

### Lieferumfang

Handsender  
inklusive Batterie  
Wandhalter  
Befestigungsmaterial  
Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

Batterie ACC-BAT-05



### Ausführungen

Produktnummer	RT29-5004E-01	RT29-5005E-01	RT29-5010E-01
Frequenz	868,30 MHz	868,30 MHz	868,30 MHz
Beschreibung	Handsender	Handsender	Handsender
Funktion	2x AUF/STOPP/ZU und 2x EIN/AUS	5x EIN/AUS	10x Impuls