

RT42 / RT43 Handsender

Die Handsender RT42 und RT43 sind universell einsetzbare Funksender. Sie können mit jedem beliebigen Easywave-Empfänger und in jeder verfügbaren Betriebsart genutzt werden.

Der RT43 ist die Standardausführung mit Kunststoffbügel, während der RT42 die Premiumausführung mit verchromtem Metallbügel darstellt.

Verwendet werden die Sender beispielsweise zum Ansteuern von Rollläden oder allgemein zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.



RT43E5004-01-21K

RT42E5004-01-21K

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	LED
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	37 x 61,5 x 10,7 mm
Gewicht	RT42: 30 g (inklusive Batterie) RT43: 18 g (inklusive Batterie)
Farbe	schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

- Handsender inkl. Batterie
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- | | |
|-----------------|---|
| RT42-ACC-01-21U | Tastenschutz RT42/RT43
schwarz ähnlich RAL9005 |
|-----------------|---|



Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RT42E5004-01-21K	Handsender 4-Kanal, schwarz, Metallbügel	2x EIN/AUS oder 1x AUF/STOPP/ZU oder 4x IMPULS
RT43E5004-01-21K	Handsender 4-Kanal, schwarz, Kunststoffbügel	2x EIN/AUS oder 1x AUF/STOPP/ZU oder 4x IMPULS