

RTS08 Wandtaster AUS | EIN/AUS

Der Wandtaster RTS08 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet.

Der Tastschalter kann auf herkömmlichen Schaltdosen befestigt oder direkt auf eine Wand geklebt bzw. geschraubt werden.

Sein Einsatzgebiet findet der RTS08 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von ein oder zwei Lampen mit der 2-Tast-Bedienung.




RTS08E5002-01-02K


Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1, 2 oder 4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	80/80/10 mm
Gewicht	47 g (inklusive Batterie)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003


Ausführungen



RTS08E5001-01-02K
1x AUS



RTS08E5002-01-02K
1x EIN/AUS



RTS08E5004-01-02K
2x EIN/AUS

Lieferumfang

- Wandtaster inkl. Batterie
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RTS08E5001-01-02K	Wandtaster, Easywave, 1x AUS, weiß
RTS08E5002-01-02K	Wandtaster, Easywave, 1x EIN/AUS, weiß
RTS08E5004-01-02K	Wandtaster, Easywave, 2x EIN/AUS, weiß