

RTI01 Fingerprintsensor

Der Fingerprintsensor RTI01 ermöglicht die funkba-
sierte Steuerung von secwave-Empfängern mittels
Fingerabdruck.

Es stehen zwei Sendekanäle zur Verfügung. Über
jeden Kanal kann ein separater secwave-Empfänger
geschaltet werden. Insgesamt können Abdrücke von
32 Fingern gespeichert werden. Die Anzahl der Fin-
gerabdrücke pro Sendekanal ist beliebig einteilbar.

Für die Programmierung des RTI01 müssen die Ab-
drücke von zwei Masterfingern hinterlegt werden. Mit
den programmierten Masterfingern werden die Ab-
drücke der Nutzerfinger gespeichert oder gelöscht
und der RTI01 in den Empfänger eingelernt. Die Ab-
drücke der Masterfinger können nicht als Nutzerfin-
ger verwendet werden.



RTI01S5002A02-25K

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit secwave-Telegramm, AES 128-Bit-Verschlüsselung Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	4x Batterien 1,5V AAA
Betätigungskontrolle	LED
Betriebsarten	2x IMPULS
Bedienung	Sender sendet durch Fingerabdruck
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	80/115/33 mm
Gewicht	170g (inklusive Batterien)
Farbe	alu lackiert ähnlich RAL 9006

Lieferumfang

- Fingerprintsensor
- Batterien
- Wandhalter
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RTI01S5002A02-25K	Fingerprintsensor, secwave, 2x IMPULS, alu lackiert