



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Minihandsender RT35

BaseWave

Der Minihandsender RT35 ist die leistungsstarke Variante des RT20 mit einer höheren Reichweite.

Der Sender ist individuell codiert. Bei mehr als 70 Millionen Codiermöglichkeiten ist sicher gestellt, dass die Codierung wirklich einmalig ist.

Durch eine Lernfunktion lässt sich dieser individuelle Code ganz einfach von einem Sender auf beliebig viele andere Sender übertragen, so wie man von einem Original-Schlüssel ein Duplikat herstellen kann.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch die LED signalisiert.



RT35-XX04M-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten anwenderseitige Gleichcodierung möglich
Kanäle	4 (4 Tasten)
Reichweite	300 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	40 x 70 x 17 mm
Gewicht	25 g (inklusive Batterie)

Lieferumfang

Minihandsender
inklusive Batterie
Wandhalter
Programmierstecker
Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

Sonnenblendenclip
Wandhalter
Programmierstecker
Batterie

Zubehör



RT20-ACC-01



RT20-ACC-02



ACC-CON-01

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RT35-4104M-01	Minihandsender 4-Kanal	433,92 MHz
RT35-5004M-01	Minihandsender 4-Kanal	868,30 MHz
RT20-ACC-01	Wandhalter	
RT20-ACC-02	Sonnenblendenclip	
ACC-CON-01	Programmierstecker	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	