

RS26 Set Easywave-Fon-Alarm inkl. Armbandsender

Mit einem Easywave-Sender können Sie per Knopfdruck ein Signal an das Telefon „Easywave Fon Alarm“ senden, welches dann nacheinander drei vorprogrammierte Rufnummern anwählt.

Wird der Anruf vom Angerufenen durch Druck auf die Taste „0“ bestätigt, kann über die integrierte Freisprecheinrichtung für drei Minuten gesprochen werden.

Das Telefon ist ideal, um pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit zu geben, in „Notsituationen“ Hilfe herbei zu rufen.

Neben den obligatorischen Armband- oder Halsbandsendern sind z.B. auch Wandsender oder die Sturzmatte nutzbar. Insgesamt können acht Sendecodes eingelernt werden.



RS26E5001-22-00K

Technische Daten

Codierung	Easywave 8 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Spannungsversorgung	9 V DC (Netzteil beiliegend)
Anschluss	analog F/RJ11
Abmessungen	175 x 205 x 80 mm
Farbe	silber

Telefon-Details

Großtasten-Telefon mit beleuchtetem Display und Uhrzeitanzeige

Menüsprache wählbar (deutsch, englisch, französisch, italienisch)

Optische Anrufanzeige (LED „Telefon klingelt“)

Hörerlautstärke einstellbar, Klangregelung möglich

Hörgeräte-kompatibel

Tonruflautstärke einstellbar

30 Telefonbucheinträge möglich

Sprachausgabe bei Tastendruck

Freisprechfunktion

Anzeige Rufnummern (CLIP) und Anrufliste (64 Anrufe)

Lieferumfang

- Telefon Fon Alarm
- Netzteil, Wandhalter
- Telefonkabel RJ11/RJ11
- Telefonstecker F/RJ11
- 4 Batterien AA 1,5 V
- Armbandsender RT26 inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RS26E5001-22-00K	Telefon-Set Easywave Fon Alarm inkl. Armbandsender RT26