# **APC01 Control Center** Server



Das Control Center APC01 stellt die smarte Zentrale einer Easywave-Gebäudeinstallation dar.

Das integrierte Funkmodul ermöglicht die Ansteuerung von jeweils bis zu 128 Easywave, Easywave neo und secwave Geräten mit einem Android bzw. Apple Smartphone oder Tablet.

Zu den Funktionen gehören u.a.:

- · Erstellen von Szenen
- · zeitgesteuertes Ausführen von Schaltbefehlen
- · Logische Verknüpfung von Sensoren und Aktoren
- Astrofunktion
- · Push Benachrichtigungen
- Einbindung von Amazon Alexa \*)
- · Wetterdaten als Auslöser für Szenen
- Heizungssteuerung
- Fernzugriff

Einzelne Funktionen sind ggf. kostenpflichtig!



APC01ENS5031A01-21K

Technische Daten	
Codierung	Easywave Easywave neo (Server) secwave
Frequenz	868,30 MHz
Eingänge Funk	
Easywave Easywave neo secwave	unbegrenzt 128 128
Ausgänge Funk	
Easywave Easywave neo secwave	128 128 128
Leistungsaufnahme	max. 3,5 W (5 V, 2 A)
Schnittstellen	1x 100 MBit/s BaseT-Ethernet-Buchse 2x USB Wifi 802.11 b/g/n

Cortex A7 Quad Core

120/120/30 mm

schwarz, matt

1GB

4GB

## Lieferumfang

Prozessor

Flash

Farbe

Hauptspeicher

- · APC01 Control Center
- · Ethernet-Kabel (CAT 5)

Abmessungen (B/L/H)

- · Steckernetzteil 230 V
- · Bedienungsanleitung

#### Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
APC01ENS5031A01-21K	Easywave Control Center, Easywave neo, Server für Easywave CCapp, je 128 Seriennummern, schwarz

<sup>\*)</sup> Amazon, Alexa und alle entsprechenden Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder den zugehörigen Tochtergesellschaften.

### Anschlüsse

