

RGD04 DALI-Gateway

24 mA DALI-Stromversorgung



Das Easywave-DALI-Gateway RGD04 ermöglicht die Ansteuerung von DALI-Endgeräten durch bis zu 32 Easywave-Sender. Das RGD04 dient dabei als Bus-Stromversorgung und kann bis zu 24mA im DALI-Bus zur Verfügung stellen. Alle eingelernten Sender lösen einen 2-Tast Dimmbefehl als Broadcast aus.

Eine Umprogrammierung der Betriebsart ist nicht möglich.

Das RGD04 ist ideal geeignet, um kleine DALI-Installationen, wie z.B. einzelne DALI-Leuchten oder Leuchtengruppen, ohne separates DALI-Netzteil und ohne großen Aufwand mit Easywave-Funk anzusteuern.



RGD04E5001A01

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1 (Broadcast)
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230V ~ 50Hz
Stromaufnahme	max. 35 mA
Ausgangsstrom DALI	max. 24 mA
Betriebsarten	DIMMEN (2-Tast-Bedienung)
Betriebstemperatur	0 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	48/48/25 mm

Lieferumfang

- DALI Gateway 24 mA
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RGD04E5001A01	DALI-Gateway, Easywave, 1x DALI Broadcast, 24 mA DALI Stromversorgung